


NEXTORCH

ENGLISH



myStar

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS				
Bulb	OSRAM P9			
Battery	Rechargeable Li-polymer battery			
Presets modes	High	Medium	Low	S.O.S.
2": Output	760 lm	245 lm	28 lm	760 lm
Run Time	4 h 45 min	8 h 15 min	81 h	—
Beam Distance	220 m	124 m	42 m	—
Impact Resistance	1 m			
Water Resistant	IPX4			
Material	Aluminum and polymer			
Dimensions	Light body: 74 mm x 40 mm x 44 mm Battery pack: 76 mm x 28.5 mm x 82 mm			
Weight	175 g / 6.17 oz (with battery)			
Accessories included	Li-polymer battery, USB cable			


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSIPLATO-FL1. We tested myStar with 3000mAh Li-polymer battery in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- OSRAM P9 LED, max output up to 760 lumens.
- 360 degrees rotation provides smooth transition from broad flood to long-range spot beam.
- A polymer lithium battery, features lighter weight, higher capacity and more safety in use.
- USB direct charge design, supports an external powersource for back-up power supply.
- With indicator function, combines battery charging and remaining power display.
- Flashing red rear warning light for added visibility and safety.
- Partial pressure headband design for comfort in use over long periods.

QUICK START GUIDE

- ON**
Step 1. Long press the switch on the top of the battery case until the side warning lights flash.
Step 2. Press the button on the top of the lamp base to turn on the head lamp.




MODE SWITCH/OFF

- Turn on the head lamp and then within 3 seconds, press the button to switch modes between High → Medium → Low
- After 3 seconds, press the switch again to turn off the head lamp.

S.O.S.

- While the headlamp is on, press the button on the top of the lamp case for 3 seconds to enter S.O.S. mode.


FOCUS ADJUSTMENT



HOW TO CHARGE

The myStar (containing a rechargeable lithium polymer battery) can be recharged using the micro USB connector to connect to a digital cord attached to a wall outlet, car charger, portable battery pack or other recharging device (the recharging connector is located under the battery case).

- When the light indicator appears:
- Blue-light blinking: charging in progress
 - Blue-light constant on: fully charged
 - Off: connection not made
- *Charging time: about 4.5 hours



NOTICE

- Do not shine directly into eyes as the powerful light could cause a permanent injury.
- Do not dismantle the bulb assembly.
- Please charge up the battery completely the first time it is used; if left unused for a long time, recharge every three months.

WARRANTY

- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
- NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
- We event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
- You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:




CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



myStar

www.nextorch.de

SPEZIFIKATION				
LED	OSRAM P9			
Batterie	Wiederaufladbare Li-polymer Batterie			
Voreingestellte Modi	Hoch	Mid	Low	S.O.S.
2": Output	760 lm	245 lm	28 lm	760 lm
Laufzeit	4 h 45 min	8 h 15 min	81 h	--
Leuchtwerte	220 m	124 m	42 m	--
Falhöhe	1 m			
Wasserschutz	IPX4			
Abmessungen	Lampe: 74 mm x 40 mm x 44 mm Batterie-Pack: 76 mm x 28.5 mm x 82 mm			
Gewicht	175 g / 6.17 oz			
Mitgeliefertes Zubehör	1 x Li-polymer Batterie, 1 x USB-Kabel			


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI/PLATO-FL1. Wir haben die myStar mit 3000mAh Li-polymer Batterien bei 22 °C ± 3 °C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

FEATURES

- OSRAM P9 LED, max. Ausgangsleistung bis zu 760 Lumen.
- Patentierter Fresnel-Linse, 360° drehbar vom breitem Flutlicht bis hin zum fokussierten, gebündelten Lichtstrahl.
- Ein Lithium-Polymer-Akku mit weniger Gewicht, höherer Kapazität und mehr Sicherheit.
- Direktes Laden über USB, durch eine externen Stromquelle zur Back-Up Stromversorgung.
- Akku-Standanzeige, zeigt den Lademodus und den verbleibenden Ladestatus an.
- Eingebautes rotes Signallicht am Batteriepack bietet dem Träger zusätzliche Sicherheit in der Dunkelheit.
- Das geteilte Stirnband bietet optimale Druckverteilung, um ein langes bequemes Tragen zu gewährleisten.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG

- EIN**
Schritt 1. Den Knopf am Batteriepack lange drücken, bis das rote Warnlicht am Batteriepack blinkt.
Schritt 2. Drücken Sie den Knopf an der Lampe, um diese einzuschalten.




MODI SCHALTEN / AUS

- Nach dem Einschalten innerhalb von 3 Sekunden den Knopf nochmals drücken, um zwischen dem Hoch → Mid → Low Modus umzuschalten.
- Drücken Sie nach 3 Sekunden den Knopf, um die myStar auszuschalten.

S.O.S.

- Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe den EIN-Knopf für 3 Sekunden, um in den S.O.S.-Modus zu gelangen.


FOKUSSIEREN



LADEN DES AKKUS

Die myStar (beinhaltet eine aufladbare Lithium-Polymer Batterie), die direkt über einen externen micro USB Anschluss über das mitgelieferte Kabel an ein Netzladegerät, Autoladegerät, portables Powerpack oder andere USB-Ladegeräte angeschlossen werden kann. Der microUSB-Ladeanschluss befindet sich unten am Batteriepack der myStar.

- Wenn die Ladekontrolle leuchtet:
- Bläues-licht blinkt: Akku wird geladen
 - Bläues-licht ist permanent an: Akku ist vollgeladen
 - Aus: Verbindung zum laden wurde nicht hergestellt
- * Ladezeit: ca. 4.5 Stunden



BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLERGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelverbindungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wieder Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorliegt, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL



myStar

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES				
Tipo LED	OSRAM P9			
Tipo batería	1 x Batería de polímero de litio			
Modos predeterminados	Alto	Medio	Bajo	S.O.S.
2": Flujo luminoso	760 lm	245 lm	28 lm	760 lm
Autonomía batería (en flujo max / min)	4 h 45 min	8 h 15 min	81 h	—
Distancia haz de luz	220 m	124 m	42 m	—
Resistencia al impacto	1 m			
Resistencia al agua	IPX4			
Dimensiones	Linterna: 74 mm x 40 mm x 44 mm Batería: 76 mm x 28.5 mm x 82 mm			
Peso	175 g / 6.17 oz			
Accesorios incluidos	1 x Batería de polímero de litio, 1 x cable USB			


Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI/PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna myStar con pila 3000 mAh estando a 22 °C ± 3 °C. Las características podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Su único OSRAM P9 LED permite maximizar el flujo luminoso y la autonomía, llegando a tener una vida útil de hasta 100.000 h, con un flujo luminoso máximo de 760 lúmenes.
- Lente de Fresnel, el sistema de enfoque de 360° permite cambiar de haz de luz extensivo a concentrado.
- Alimentada por batería de polímero de litio: peso más ligero, más capacidad y mayor seguridad durante su uso.
- Diseño de carga directa a través de USB con fuente de alimentación externa de reserva.
- Sistema de indicador de carga.
- Luz roja integrada en la batería para mayor seguridad en la oscuridad.
- Cinta elástica regulable que distribuye la presión para mayor comodidad durante los largos periodos de uso.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- ON.**
Paso 1. Mantenga pulsado el interruptor en la parte superior de la batería hasta que las luces de indicación parpaddeen.
Paso 2. Pulse el botón en la parte superior de la linterna frontal para su encendido.




SWITCH MODE / OFF

- Encender la linterna frontal a los 3 segundos pulse el botón para cambiar de modo entre Alto → Medio → Bajo
- después de 3 segundos, pulse de nuevo el interruptor para su apagado.

S.O.S.

- Mientras la linterna frontal está encendida, pulse el interruptor de encendido durante 3 segundos para activar el modo S.O.S.

AJUSTE DE ENFOQUE



SISTEMA DE CARGA

La linterna frontal myStar (que contiene una batería de polímero de litio recargable) se puede recargar mediante el conector micro USB, a través de un cable digital conectado a una toma de corriente, cargador recargable de vehículo, batería portátil u otro dispositivo de recarga (el conector de recarga se encuentra debajo de la caja de la batería).

- Cuando aparezca el indicador de la luz:
- Luz azul intermitente: carga en curso
 - Luz azul constante: batería completamente cargada
 - Off: sin conexión
- * Tiempo de carga: aproximadamente 4.5 horas.



AVISOS IMPORTANTES

- Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las baterías recargables.
- No apuntemos LA LUZ DIRECTAMENTE HACIA LOS OJOS porque PUEDE CAUSAR LESIONES PERMANENTES.
- No desmonte el ensamblaje del cabezal LED.

GARANTÍA

- NEXTORCH garantiza que nuestros productos de iluminación no presentarán defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com Llámarnos: 400-8300-799 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradeceremos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión- t- res el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



myStar

Plus d'information sur www.nextorch.com

SPECIFICATIONS				
Type LED	OSRAM P9			
Type de pile	1 x Batterie au lithium polymère			
Modes par défaut	Fort	Moyen	Faible	S.O.S.
2": Flux lumineux	760 lm	245 lm	28 lm	760 lm
Autonomie batterie (En flux max / min)	4 h 45 min	8 h 15 min	81 h	—
Distance faisceau	220 m	124 m	42 m	—
Résistance aux chocs	1 m			
Résistance à l'eau	IPX4			
Dimensions	Lampe : 74 mm x 40 mm x 44 mm Batterie : 76 mm x 28.5 mm x 82 mm			
Poids	175 g / 6.17 oz			
Accessoires fournis	1 x Batterie au lithium polymère, 1 x câble USB			


Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle myStar avec un 3000 mAh Batterie au lithium polymère à 22 °C ± 3 °C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

CARACTÉRISTIQUES

- Son unique OSRAM P9 LED ermet maximiser le flux lumineux et l'autonomie, pouvant avoir une vie utile de 100.000 h, avec un flux lumineux de maximum 760 lumens.
- Lentille de Fresnel, le système de mise au point de 360° permet changer le faisceau d'extensif à concentré.
- Alimenté par batterie au lithium polymère : poids plus léger, plus de capacité et plus de sécurité pendant son utilisation.
- Conception de charge directe à travers USB avec source d'alimentation externe de réserve.
- Système d'indicateur de charge.
- Lumière rouge intégrée dans la batterie pour plus de sécurité dans le noir.
- Bandeau élastique réglable qui distribue la pression pour plus de confort pendant de longues périodes d'utilisation.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- ON.**
Etape 1. Appuyer sur l'interrupteur sur la partie supérieure de la batterie jusqu'à ce que les voyants d'indication clignotent.
Etape 2. Appuyer le bouton sur la partie supérieure de la lampe frontale pour son allumage.




SWITCH MODE / OFF

- Allumer la lampe frontale, au bout de 3 secondes pour changer le mode entre Fort → Moyen → Faible
- après 3 secondes, appuyer à nouveau l'interrupteur pour l'éteindre.

S.O.S.

- Avec la lampe frontale allumée, appuyer l'interrupteur d'allumage pendant 3 secondes pour activer le mode S.O.S.


RÉGLAGE DE MISE AU POINT



SYSTEME DE CHARGEMENT

La lampe frontale myStar (qui contient une batterie au lithium polymère rechargeable) peut être chargée avec un connecteur micro USB, à travers un câble digital connecté à une prise de courant, chargeur de véhicule, batterie portable ou autre dispositif de recharge (le connecteur de charge se trouve en dessous de la boîte de la batterie).

- Quand la lumière apparaît:
- Lumière bleue intermittente: charge en cours
 - Lumière bleue constante: charge terminée
 - Off: sans connexion
- * Temps estimé de charge: 4.5 heures environ



IMPORTANT

- Assurer une recharge complète de la batterie la première fois que vous l'utilisez. Compléter les temps de recharge permet d'optimiser la vie utile des batteries rechargeables.
- Ne pas orienter le faisceau directement dans les yeux car cela peut provoquer des lésions permanentes.
- Ne pas démonter le système de la tête LED.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et / ou matériaux pour une période de 15 jours partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplaçer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site Web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au : 400-8300-799 OU contactez votre revendeur / distributeur local.




CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après l'utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH

中文



myStar

請登錄：www.nextorch.com 獲取更詳盡的產品資訊。

參數				
灯泡	OSRAM P9			
电源	3000mAh 锂聚合物			